

Комплект квартирный "Sagittarius 2 SIM"

Технические характеристики



1 Функциональные возможности

- Круглосуточный мониторинг состоянием объекта пользователя: обнаружение проникновений и пожаров внутри охраняемого объекта
- Передача извещений и информации о состоянии системы на пульт централизованного наблюдения и мобильные сотовые телефоны пользователей посредством канала стандарта GSM.
- Передача извещений на ПЦН может осуществляться:
 - в режиме передачи цифровых данных GSM CSD, формат "Аргус-СТ";
 - в голосовом режиме в формате Ademco Contact-ID
 - в режиме пакетной передачи данных (GPRS).
- Управление системой посредством SMS-команд с мобильных сотовых телефонов пользователей
- До 30 пользователей в системе
- Сохранение в энергонезависимой памяти информации о 256 последних событиях в системе
- Два выхода типа "открытый коллектор" (управление внешней нагрузкой до 200 мА, до 24В)
- Интерфейс USB для программирования и питания
- Интерфейс RS-232 для подключения дополнительных устройств
- Широкие пределы расширяемости :
 - до 15 дочерних приемно-контрольных устройств;
 - до 48 устройств для каждого приемно-контрольного устройства;
 - до 768 устройств в системе

Архангельск (8182)63-90-72

Астана +7(7172)727-132

Белгород (4722)40-23-64

Брянск (4832)59-03-52

Владивосток (423)249-28-31

Волгоград (844)278-03-48

Вологда (8172)26-41-59

Воронеж (473)204-51-73

Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58

Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81

Калуга (4842)92-23-67

Кемерово (3842)65-04-62

Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90

Красноярск (391)204-63-61

Курск (4712)77-13-04

Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13

Москва (495)268-04-70

Мурманск (8152)59-64-93

Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73

Орел (4862)44-53-42

Оренбург (3532)37-68-04

Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64

Самара (846)206-03-16

Санкт-Петербург (812)309-46-40

Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31

Ставрополь (8652)20-65-13

Тверь (4822)63-31-35

Томск (3822)98-41-53

Тула (4872)74-02-29

Тюмень (3452)66-21-18

Ульяновск (8422)24-23-59

Уфа (347)229-48-12

Челябинск (351)202-03-61

Череповец (8202)49-02-64

Ярославль (4852)69-52-93

2 Радиоканальные характеристики

- Диапазоны рабочих частот радиоканала: 433,05-434,79 МГц
- Количество рабочих частотных каналов – 6
- Максимальная излучаемая мощность радиопередающего тракта – не более 10 мВт
- Диапазон рабочих частот GSM-канала: на прием 869-894 МГц, 925-960 МГц, 1805-1880 МГц; 1930-1990 МГц; на передачу 824-849 МГц, 880-915 МГц, 1710-1785 МГц, 1850-1910 МГц;

3 Питание

- Основное питание контрольной панели осуществляется от входящего в комплект поставки сетевого адаптера. Также питание может осуществляться от любого устройства с выходом USB, обеспечивающего выходной ток более 500 мА с помощью кабеля micro USB.



- Резервное питание контрольной панели осуществляется от литий-ионного аккумулятора типоразмера 18650.



- При полностью разряженном аккумуляторе или его отсутствии контрольная панель **не функционирует!**

- Питание извещателей и пульта управления осуществляется от основной и резервной литиевых батарей, расположенных внутри корпусов устройств (в ПУ-Р – только от основной).



Длительность работы устройств от батарей

Устройство	Тип батареи	Длительность работы
РРОП-GSM	Аккумулятор Li-Ion, 2.6 А·ч	20 часов
РИГ исп. 2	CR123, 1,2 А·ч	5 лет ¹
Икар-Р исп. 2	CR123, 1,2 А·ч	5 лет ¹
Аврора-ДСР	CR123, 1,2 А·ч	8 лет при отсутствии активации; ² 4,5 года при активации 5 мин/неделю ¹
ПУЛ-Р	CR123, 1,2 А·ч	5 лет ¹
ПУ-Р	“Крона”, Li, 9В, 1,2 А·ч	1 год

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93